

KENWOOD

HiFi '92

KR-A4040
KR-A5040

PRODUKTINFORMATION

UKW/MW/Quartz
Synthesizer Tuner

Tape 2 - Monitor
(nur KR-A5040)

30 Speicherplätze

CD-Direct
(nur KR-A5040)

Direkte
Frequenzeingabe

System-
fernbedienung
(nur KR-A5040)



Receiver KR-A5040

Unverbindliche Preisempfehlung: KR-A5040 DM 499,-
KR-A4040 DM 399,-

Neu in der designorientierten Produktpalette von Kenwood sind die zwei Receiver in der Einsteigerklasse. Wie schon die Vorläufer besitzen auch KR-A4040 und KR-A5040 ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und eine exzellente Verarbeitung. So besticht das stabile Metallgehäuse nicht nur durch schönes Design und hohe Anfaßqualität, sondern schützt zudem das elektronische Innenleben vor klangbeeinflussenden Vibrationen und Störeinstreuungen. Die diskret aufgebaute Endstufe (statt der üblichen Leistungschips) zeichnet sich durch hohe Linearität des Übertragungsbereichs und große Leistungsreserven aus.

KR-A4040

Technologisch stellt der kleinste Kenwood Receiver eine überarbeitete Version des KR-A4020 dar. Neben Plattenspieler, Video und CD-Player läßt sich auch ein Dreikopf-Deck anschließen, da der entsprechende Eingang für Monitorbetrieb ausgelegt ist. So kann bereits während der Aufnahme das Ergebnis mitgehört werden. Neu dazugekommen sind zwei auf der Gehäuserückseite angeordnete Euro-Normbuchsen. Damit las-

sen sich beispielsweise CD-Spieler und Cassettendeck über den Netzschalter des Receivers ein- und ausschalten.

KR-A5040

Zwei besondere Ausstattungsmerkmale unterscheiden den neuen Receiver von seinem überaus erfolgreichen Vorläufer, dem KR-A5020: Die Systemfernbedienung verfügt neben den üblichen Funktionstasten zur Steuerung systemkompatibler Komponenten über eine Zehnertastatur. Das ermöglicht die direkte Anwahl der Stationsspeicher und den Abruf einzelner CD-Titel. Zusätzlich erleichtert die sog. Automatikfunktion die Bedienung der Geräte. Es genügt ein Tastendruck, um z. B. eine gewünschte Programmquelle zur Musikwiedergabe zu starten und gleichzeitig den Receiver auf diesen Eingang umzuschalten. Auf der Gehäuserückseite befinden sich zwei Euro-Normbuchsen. Die daran angeschlossenen Komponenten, beispielsweise CD-Spieler und Cassettendeck, lassen sich auch über die Systemfernbedienung ein- und ausschalten.

Technische Daten:

UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN)

Mono S/N 26 dB, 40 kHz Hub

Stereo S/N 46 dB, 46 kHz Hub

Gesamtkirrfaktor (DIN)

Mono 1 kHz, 40 kHz Hub

Stereo 1 kHz, 46 kHz Hub

Stereokanaltrennung (DIN, 1 mV) 1 kHz

Sinusausgangsleistung an 8 Ohm (DIN)

Gesamtkirrfaktor (bei 25 Watt an 8 Ohm)

Frequenzgang (+ 0 dB / - 3 dB)

CD, Video, Tape

Klangregelung Bass (100 Hz)

Höhen (10 kHz)

Allgemein

Gehäuse-Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

KR-A4040

1,3 µV

40 µV

0,3 %

0,4 %

40 dB

2 x 50 Watt

0,09 %

10 Hz - 50 kHz

+/- 10 dB

+/- 10 dB

440 x 129 x 284 mm

5,5 kg

KR-A5040

1,3 µV

40 µV

0,3 %

0,4 %

40 dB

2 x 80 Watt

0,05 %

10 Hz - 50 kHz

+/- 10 dB

+/- 10 dB

440 x 129 x 334 mm

8,5 kg